

Преобразователи частоты INNOVERT для однофазных двигателей

IDD mini PLUS

0.4; 0.75; 1.5; 2.2 кВт

- простой
- КОМПАКТНЫЙ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ



Преобразователи частоты **IDD mini PLUS** – новое исполнение преобразователей **IDD mini** на базе **ISD mini PLUS** для управления однофазными асинхронными электродвигателями с конденсаторами.

Основные характеристики:

- Дискретные входы - 4 (NPN)
- Аналоговые входы - 1 выбирается переключателем на корпусе (4-20мА/0-10В)
- Внутренний источник питания 10В, 20мА
- Релейный выход с инверсией - 1 шт. (250В 3А, 30VDC 1А)
- Порт RS485 (Modbus RTU)

Способ монтажа:

- Крепление на дин-рейку
- Крепление на монтажную панель

Опции:

- Внешняя клавиатура
- Внешний потенциометр

Основные функции:

- Перегрузочная способность 150% - 60с
- Управление скоростью встроенным потенциометром, внешним аналоговым или дискретными сигналами
- Пуск со встроенной панели, внешними дискретными сигналами

